



Matjul
Krzysztof Żarczyński
Grodziszczę 75A
58-100 Świdnica

Dane aktualne na dzień: 04-09-2026 11:01

Link do produktu: <https://matjul.pl/quad-monoblock-inverso-black-pro-idlb-qudm21-mnoo6-8pp-l3702-p-4369.html>



Quad Monoblock Inverso Black Pro IDLB-QUDM21-MNOO6-8PP (L3702)

Cena	189,00 zł
Cena poprzednia	199,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	L3702
Kod producenta	IDLB-QUDM21-MNOO6-8PP
Producent	Inverso

Opis produktu

**Quad Monoblock Inverso Black Pro
IDLB-QUDM21-MNOO6-8PP
L3702**



Konwerter quad monoblock BLACK Pro to produkt, znanej luxemburskiej firmy INVERTO, która jest liderem wśród dostawców konwerterów na rynek polski. Konwerter quad monoblock BLACK Pro jest przeznaczony do czasz 80cm. Quad monoblock dostarcza sygnał satelitarny dla czterech jednogłowicowych tunerów DVB-S/S2, lub dwóch tunerów dwugłowicowych PVR. Po ustawieniu anteny do odbioru sygnału z satelity HotBird 13E (konwerter centralny), sygnał z satelity ASTRA 19,2E będzie dostępny automatycznie. Do przełączenia konwertera w celu odbioru z satelity ASTRA 19,2E, konieczny jest sygnał DiSEqC generowany z tunera.

Cechy wyróżniające:

- małe szumy fazowe HDTV-DVBS2 compliant
- małe szumy własne 0,2dB
- mały pobór prądu
- bardzo duża separacja między polaryzacjami
- bardzo duża stabilność częstotliwości
- konwerter przeznaczony do czaszy 80cm
- odbiór z dwóch satelitów oddalonych o 6 stopni np. Astra, HotBird



Specyfikacja:

- Symbol towaru w sklepie: L3702
- Symbol towaru producenta: IDLB-QUDM21-MN006-8PP
- Rozmiar czaszy dla której jest dedykowany konwerter: 80cm
- Rozstaw satelitów: 6 stopni
- Dolne pasmo - wejście: 10,7-11,7GHz
- Dolne pasmo - wyjście: 950-1950MHz
- Oscylator dolny: 9,75GHz
- Górne pasmo - wejście: 11,7-12,75GHz
- Górne pasmo - wyjście: 1100-2150MHz
- Oscylator Górny: 10,6GHz
- Szumy własne: 0,2dB (0,7dB)
- Dryft temperaturowy oscylatora: +/-3MHz max
- Szum fazowy: -90dBc/Hz max
- Wzmocnienie: 55dB min
- Nierównomierność charakterystyki: 8dB
- Sterowanie polaryzacja V: 11.0~14.0 V
- Sterowanie polaryzacja H: 16.0~20.0 V
- VSWR: 2.5:1
- Separacja pomiędzy polaryzacjami: 18dB min
- Pobór prądu: 250mA max @11~20V
- Impedancja wyjściowa: 75Ohm
- Temperatura pracy: -30...+60C
- Średnica szyjki: 23mm (w komplecie redukcja 40mm)
- Długość szyjki: 50mm
- Złącze: F
- Masa: 485g



Matjula
Krzysztof Żarczyński
Grodziszczce 75A
58-100 Świdnica

