

Link do produktu: <https://matjul.pl/octo-maximum-v-8-0-2-db-p-109.html>

Octo Maximum V-8 0,2 dB

Cena	190,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Octo
Producent	Maximum

Opis produktu

Konwerter przeznaczony do realizacji zbiorczego odbioru telewizji satelitarnej za pomocą jednej anteny. Urządzenie eliminuje konieczność stosowania drogich multiswitchy. Można zatem bezpośrednio podłączyć w sposób niezależny osiem tunerów satelitarnych.

Parametry techniczne:

Maximum OCTO V-8 LNB 0,2 dB FEATURES

Eight output universal LNB

Noise figure: 0.2 dB

Input frequency range Low band: 10.7 ~ 11.7 GHz

High band: 11.7 ~ 12.75 GHz

Output frequency range Low band: 950 ~ 1950 MHz

High band: 1100 ~ 2150 MHz

L.O. Frequency Low band: 9.75 GHz

High band: 10.6 GHz

LO Initial Accuracy ± 1.0 MHz

L.O. Phase noise 1 KHz Offset: -50 dBc/Hz

10 KHz Offset: -75 dBc/Hz

100 KHz Offset: -95 dBc/Hz Control signals Ca (V): 11.0 ~ 14.5 V

Cb (H): 16.0 - 20.0 V

Cc: 22 ± 4 kHz

Low band: Ca or Cb

High band: Ca & Cc or Cb & Cc Conversion gain 50 - 65 dB (Min.) Gain Variation ± 0.75 dB / 36 MHz Image Rejection Min.: 40 dB 1 dB Compression Point 0 dBm (Min.)

Crosstalk Isolation Min. 18 dB Impedance Output: 75 Ω VSWR 2.5 : 1

Radiated Interference -45 dB D.C. Power 10 ~ 20 / 210 V dc / mA

Supurious Output -60 dBc (Max.) Operating temperature -30° ~ 60° C

Weight 350 g

Gwarancja 12 miesięcy.